Схема электроснабжения 0,22кВ (начало)



Параметры электросетей

N линии	Pp кВт	cosф	U V	I A	Lp м	M кВт м	ΔU %	Марка и сечение провода	Способ проклад.	Длина м	Назначение линии
H1	2,2673	0,92	220	11,2	15	34,0	0,15	СИП-2 1х35+1х54,6	открыто	15	Питание ЩУ-1
H2	2,2673	0,92	220	11,2	5	11,3	0,1	ВВГнг 3х10,0	в металл. коробе	5	Питание ЩУНО-1
W1	2,2673	0,92	220	11,2	20	45,4	0,2	СИП-2 1х35+1х54,6	открыто	20	Наружное освещение
W1.1	0,6314	0,92	220	3,1	735	232,1	0,9	СИП-2 1х35+1х54,6	открыто	735	Наружное освещение
W1.2	0,4879	0,92	220	2,4	500	121,9	0,5	СИП-2 1х35+1х54,6	открыто	500	Наружное освещение
W1.3	1,0619	0,92	220	5,2	1035	550,0	2,1	СИП-2 1х35+1х54,6	открыто	1035	Наружное освещение

№	Обозначение	Наименование	Тип, марка	кол-тво.	Примечание
	SA	Переключатель на 2 положения с ключом	LAY5-BG45	1	I-0
	KA	Реле промежуточные модульной серии	РЭК78/4 3А 230В	1	
	KM-1	Контактор малогабаритный	КМИ-22510/25А 230В	1	
	SB-1	Кнопка управления	SB-7 «Пуск»/ 230В/зелная	1	
	SB-2	Кнопка управления	SB-7 «Стоп»/ 230В/красная	1	
	KV-1	Таймер цифровой	ТЭ15	1	

Изм.	Кол.уч	Лист	N. док.	Подп.	Дата	RFQ-17/1451/2-IEE-1			
						Modernizarea iluminatului stradal a comunei Albota de Jos, r-ul Taraclia.			
						Iluminarea Electrica Exterioara - 0,22kV	Стадия	Лист	Листов
							РП	30	
Гл. спец.		Cudreavteva L.			05.17	Схема электроснабжения 0,22кВ (начало).	"APCAN PROIECT" S.R.L. mun. Chisinau, 2017		
Разработал		Biber V.			05.17				

în locul N inv.
Semnătura, data
N inv. original